



## Brother MFC 250C All-in-One Fax

Computer - All-in-One Drucker

### Ausstattung

#### Scan-Eigenschaften

max. interpolierte Auflösung X (dpi)	19.200
max. interpolierte Auflösung Y (dpi)	19.200

#### Fax-Eigenschaften

Faxfunktion ohne PC möglich	ja
-----------------------------	----

#### Druck-Eigenschaften

Druck-System	Piezodruck-System
Farb-Druckgeschwindigkeit (Min./Seiten)	22
S/W-Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.)	27
Anzahl Druck-Farben	4
Anzahl der Tintentanks/Farbpatronen	4
randloser Druck	ja
einzel austauschbare Tintentanks	ja
Kapazität der Tintenpatrone (Seiten)	260

#### Papiermanagement

Druck auf Fotopapier	ja
min. Einzelblatt-Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )	64
max. Einzelblatt-Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )	260
Legal-Format	ja
Druck auf Folien	ja
DIN-Papierformate	Papierformat: DIN A 4/5/6
Letter-Format	ja

#### Drucksprachen/-schriften

Direktdruck von Kamera	ja
GDI-Interface	GDI-Interface

#### Speicherausstattung

RAM-Speicherkapazität (MB)	32
<b>Schnittstellen</b>	
USB	USB-Schnittstelle
USB-Schnittstellenstandard	USB-Schnittstelle 2.0
<b>Druck und Papier</b>	
Blattvorrat für Normalpapier (Blatt)	100
<b>Kopierfunktionen</b>	
Vergrößern/Verkleinern	ja
Kopien-Vergrößern bis auf x %	400
Kopien-Verkleinern bis auf x %	25
Kopiergeschw., max. x Seiten/Min.	20
<b>Leistungseigenschaften/Fax</b>	
Speicherkapazität (Seiten)	170
Modemgeschwindigkeit (bps)	14.400
<b>Multifunktions-Merkmale</b>	
Als Kopierer verwendbar	ja
Kopierfunktion ohne PC möglich	ja
Farb-Kopiergeschw., max. x Seiten/Min.	18
CIS-Scanner	ja
max. Kopier-Druckauflösung, X (dpi)	1.200
max. Kopier-Druckauflösung, Y (dpi)	1.200
max. Farb-Druckauflösung, X (dpi)	6.000
Direktdruck von Speicherkarte	ja
max. Farb-Druckauflösung, Y (dpi)	1.200
Fax-Funktion	ja
Farb-Kopierfunktion	ja
Scan-Auflösung, X (dpi)	2.400
Scan-Auflösung, Y (dpi)	1.200
Farbtiefe (Bit)	24
Gerät als Scanner verwendbar	ja
<b>Grundgerät Display/Anzeigen</b>	
Anzahl Display-Zeilen	1
<b>Grundgerät/Mobilteil Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme, Stand-By (W)	4,5
<b>Mobilteil Display/Anzeigen</b>	
Anzahl Display-Stellen	16
<b>Leistungsaufnahme/Spannungsversorgung</b>	
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W)	1,1
<b>Wählunterstützung</b>	
Anzahl Kurzwahl-speicher (indirekte Sp.)	40

## Bedienung

Anzeige	LCD-Multifunktionsdisplay
---------	---------------------------

## Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme, Betrieb (W)	22
--------------------------------	----

## Gehäuse-Eigenschaften

Breite (cm)	39
-------------	----

Höhe (cm)	15
-----------	----

Tiefe (cm)	36,5
------------	------

Gewicht (kg)	7
--------------	---